



WIDEBAND-LNB

Cyfrowy konwerter LNB do instalacji dla kilku odbiorników. Dystrybucja odbywa się przez TECHNIROUTER.

EAN	Numer Artykułu	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588788404	0007/8840	szwarz	174 g	146 g	6.00 x 10.00 x 11.00 cm	6.50 x 10.50 x 12.50 cm

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Złącze F	Obudowa odporna na warunki atmosferyczne	Współpracuje wyłącznie z TECHNIROUTER.
Średnica 40mm	Oszczędność energii - pobór prądu tylko 70mA	Nowe odbiorniki nie są konieczne, ponieważ konwersja częstotliwości odbywa się w TECHNIROUTERZE.
ŚRODOWISKO	Dolny zakres częstotliwości: 10.7 ... 11.7 GHz	Impedancja: 75 Ω
Temperatura otoczenia: -40 ... 60 °C	Górny zakres częstotliwości: 11.7 ... 12.75 GHz	Średnica mocowania: Ø 40 mm
Wilgotność powietrza: 10 ... 90 %	OSCYLATOR LOKALNY	Wzmocnienie: 50 ... 60 dB
WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW	Dolny zakres częstotliwości: 10.41 GHz	Typ złącza: Złącze F
Współczynnik szumów: 0.1 dB typowo	Górny zakres częstotliwości: 10.41 GHz	ODPOWIEDNI DO
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ	Akuratność: ± 0.5 MHz	Liczba pozycji satelitów: 1
Dolny zakres częstotliwości: 290 ... 1290 MHz	Dryf temperatury: ± 1 MHz	ZASILANIE
Górny zakres częstotliwości: 1290 ... 2340 MHz	Hałas fazy: -75 dBc/Hz @10kHz	Zasilanie konwertera: 9 ... 19 V
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ	DANE TECHNICZNE	Pobór prądu: 70 mA @12 VDC
	Wyjście: 2	